

## luminAXS

### Бесконтактный считыватель с 2 клавишами, 16 клавишами или без клавиатуры

Считыватель luminAXS может использоваться для постановки на контроль и снятия с контроля систем охранной сигнализации, а также допускает интеграцию с системами управления доступом. Благодаря наличию тонкого, плоского и прочного корпуса этот считыватель отвечает современным требованиям архитектурно-строительного проектирования. Наличие индивидуально программируемого светящегося кольца позволяет подобрать цвет согласно требованиям заказчика.

Выпускаются считыватели с различными интерфейсами, что обеспечивает широкие возможности применения.

#### Светодиодная индикация / светящееся кольцо

Считыватель имеет три светодиода (зеленый, желтый, красный), включение / выключение которых в условиях нормальной работы обеспечивает блок обработки результатов (AWE) / центр управления. Функционирование зависит от используемого блока обработки результатов (AWE) или центра управления. Также при помощи программатора можно задать зависимость между светодиодами и светящимся кольцом.

В считывателях с интерфейсом Clock / Data желтый светодиод используется в качестве индикатора рабочего состояния. Подсветка клавиатуры и встроенный зуммер обеспечивают понятную обратную связь во время работы.

#### Интерфейсы

Считыватели серии LuminAXS легко интегрируются в системы управления доступом Honeywell и системы обнаружения вторжения Honeywell через стандартные интерфейсы RS-485 или Clock / Data.

#### Монтажная рамка

Монтажная рамка, входящая в комплект поставки, позволяет легко и быстро смонтировать отдельный считыватель без применения европейской установочной коробки.

#### Дополнительные принадлежности

Функциональный корпус может быть дополнительно оснащен защитной крышкой и крепежной пластиной для накладного монтажа.



Дополнительная защитная крышка



Дополнительная крепежная пластина для накладного монтажа

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технологии считывания Mifare DESFire или proX
- Устойчивая к внешним воздействиям поверхность IP65
- Надежная клавиатура, подсветка
- Доступно без клавиатуры
- Компактная конструкция
- Тонкий, плоский, прочный корпус
- Простая установка: монтаж в любые подрозетники или наружные электроустановочные коробки, отвечающие стандарту DIN, с длиной винтов 60 мм
- Возможность эксплуатации в помещении и на улице
- Три светодиода состояния
- Программируемое светящееся кольцо
- Функция автоматической настройки радиуса действия антенны, включая установку на металл
- Встроенный зуммер
- Интерфейсы RS-485, Clock / Data
- Протокол Modibus для интерфейса RS-485
- Большой диапазон напряжения на входе, 9-15 В пост. тока
- Обнаружение несанкционированного вскрытия (для интерфейса RS-485)
- Доступен корпус для настенного крепления, пластины для накладного монтажа, защитной крышки и конфигуратора USB

# luminAXS Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Макс. рабочее напряжение:	+12 В пост. тока
Диапазон рабочего напряжения	9-15 В пост. тока
Потребляемая мощность (в дежурном режиме) для карт Mifare/proX	<40 мА / <20 мА
Интерфейс	RS-485 или Clock / Data
Технология считывания	Mifare DESFire или proX
Тип защиты по EN 60529	IP65
Класс условий эксплуатации по VdS	III
Рабочая температура	от -25°C до +65°C
Температура хранения	от -30°C до +70°C
Размеры считывателя (ШхВхГ)	80,4 x 80,4 x 13,5 мм
Размеры пластины для накладного монтажа (ШхВхГ)	80,4 x 80,4 x 6 мм
Размеры защитной крышки (ШхВхГ)	95 x 89,2 x 50 мм
Цвет	Серый графит (аналогичный RAL 7024)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОДУКТОВ	
Номер по каталогу	Наименование
027910	Считыватель luminAXS proX RS 485 без клавиатуры
027911	Считыватель luminAXS proX RS 485 с 16 клавишами
027912	Считыватель luminAXS proX RS 485 с 2 клавишами
027922	Считыватель luminAXS proX Clock/Data без клавиатуры
027923	Считыватель luminAXS proX Clock/Data с 16 клавишами
027924	Считыватель luminAXS proX Clock/Data с 2 клавишами
027913	Считыватель luminAXS mifare DESFire RS 485 и Clock/Data без клавиатуры
027914	Считыватель luminAXS mifare DESFire RS 485 и Clock/Data с 16 клавишами
027915	Считыватель luminAXS mifare DESFire RS 485 и Clock/Data с 2 клавишами

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	
027964	Пластина для накладного монтажа
027965	Защитная крышка
027966	Конфигуратор USB
027967	Комплект колпачков для герметизации винтов (10 шт.)



## Дополнительная информация

[www.security.honeywell.de](http://www.security.honeywell.de)

### Honeywell Commercial Security

АО "Хоневелл"  
121059, Россия,  
Москва, ул. Киевская, д. 7  
+7(495)796 98 00 / 01

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

Компания оставляет за собой право на внесение изменений, не отраженных в данной публикации.  
HSCI-luminAXS-01-RU(0718)DS-H  
© 2018 Honeywell International Inc.

**Honeywell**